



Saxxon PSU0502E adaptador e inversor de corriente Interior 10 W Negro

Saxxon PSU0502E, Cámara, Interior, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 10 W, 5 V

SKU: PSU0502E

Información Técnica

Marca: **Saxxon**

Aspectos destacados

Saxxon PSU0502E. Utilizar con: Cámara, Tipo de fuente de alimentación: Interior, Voltaje de entrada: 100 - 240 V. Color del producto: Negro. Ancho: 29 mm, Profundidad: 74 mm, Altura: 41 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

| |
|--|
| Características |
| Utilizar con: Cámara |
| Tipo de fuente de alimentación: Interior |
| Tipo de corriente de poder: CA a CC |
| Voltaje de entrada: 100 - 240 V |
| Voltaje máximo de entrada: 240 V |
| Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada: 0.5 A |
| Potencia de salida: 10 W |
| Voltaje de salida: 5 V |
| Corriente de salida: 2 A |
| Eficiencia: 75% |
| Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Diseño |
| Color del producto: Negro |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 75 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 85% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 29 mm |

Profundidad: **74 mm**

Altura: **41 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/606338/saxxon-psu0502e-adaptador-e-inversor-de-corriente-interior-10-w-negro>